

Regelplan C I / 12

zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage

- [] Einrichtung einer Umleitung
- [] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

Querabspernung
durch Absperrschranken mit mindestens 3 einseitigen gelben Warnleuchten und doppelseitige Leitbake mit doppelseitiger gelber Warnleuchte

Längsabspernung auf Fahrbahn des Knotenpunktarms
doppelseitige Leitbaken, Abstand max. 12m

Längsabspernung auf Kreisfahrbahn
durch einseitige Leitbaken, Abstand max. 5 m

Querabspernung auf Kreisfahrbahn
einseitige Leitbaken mit einseitigen gelben Warnleuchten
Verziehungsmaß 1:3
Abstand quer max. 0,6 m

1) Beschilderung für alle anderen Zufahrten analog


- 2) [] Signalzeitenplan,
- [] Signallageplan
- [] Phasenfolgeplan

als Anlage beigefügt und angeordnet

möglichst verkehrsabhängige Schaltung anordnen

an den nicht unmittelbar von der Arbeitsstelle betroffenen Zufahrten kann sich (DUNKEL-GELB-ROT-DUNKEL) als Signalfolge empfehlen

- 3) [] Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft



05.21