

# Regelplan B I / 16

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage mit Fußgängerquerung

[ ] Einrichtung einer Umleitung  
 [ ] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

## Querabspernung

durch doppelseitige Leitbake mit doppelseitiger gelber Warnleuchte und Absperrschrankengitter mit mindestens 2 gelben einseitigen Warnleuchten

## Längsabspernung auf Fahrbahn des Knotenpunktarms

durch doppelseitige Leitbaken, Abstand max. 5 m

## Querabspernung auf Fahrbahn

einseitige Leitbaken  
 Abstand längs 1 – 2 m  
 quer 0,6 – 1 m  
 mit gelben einseitigen Warnleuchten

## Längsabspernung Kreisfahrbahn

einseitige Leitbaken, Abstand max. 5 m

## Querabspernung auf Gehweg

Absperrschrankengitter

## Längsabspernung zum Gehweg

durch Absperrschrankengitter  
 Warnleuchten gemäß Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B, Abschnitt 2.4.2

2) [x] Signalzeitenplan  
 [x] Signallageplan  
 [x] Phasenfolgeplan  
 als Anlage beigefügt und angeordnet  
*möglichst verkehrabhängige Schaltung anordnen an den nicht unmittelbar von der Arbeitsstelle betroffenen Zufahrten kann sich (DUNKEL-GELB-ROT-DUNKEL) als Signalfolge empfehlen*

3) [ ] Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft

°) doppelseitige Leitbake mit einseitiger gelber Warnleuchte

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 04.2022

