

Regelplan C I / 12

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage

[] Einrichtung einer Umleitung
 [] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

Querabspernung

durch doppelseitige Leitbake mit doppelseitiger gelber Warnleuchte und Absperrschranken mit mindestens 3 gelben einseitigen Warnleuchten

Längsabspernung auf Fahrbahn des Knotenpunktarms

doppelseitige Leitbaken, Abstand max. 12 m

Längsabspernung auf Kreisfahrbahn

durch einseitige Leitbaken, Abstand max. 5 m

Querabspernung auf Kreisfahrbahn

durch mindestens 3 einseitige Leitbaken mit einseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake Verziehungsmaß 1: 3 Abstand quer max. 0,6 m

1) Beschilderung für alle anderen Zufahrten analog

2) [x] Signalzeitenplan, [x] Signallageplan, [x] Phasenfolgeplan als Anlage beigefügt und angeordnet

möglichst verkehrsabhängige Schaltung anordnen

an den nicht unmittelbar von der Arbeitsstelle betroffenen Zufahrten kann sich (DUNKEL-GELB-ROT-DUNKEL) als Signalfolge empfehlen

3) [] Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft

°) doppelseitige Leitbake mit einseitiger gelber Warnleuchte

Stand: 05.2021 inkl. Korrektur 05.2022

